

## BW 18.0-EC

Soffiatore a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 472913

GTIN 4030293211711



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + 3 livelli di regolazione della quantità d'aria
- + Costruzione compatta, maneggevole e leggera
- + Impugnatura morbida di forma ergonomica con interruttore acceso/spento ed arresto per il funzionamento continuo
- + Ideale anche per punti difficilmente accessibili
- + Grazie al tubo ed all'ugello rimovibili l'utensile, quando riposto, occupa poco spazio.
- + Con adattatore e ugelli di riduzione per gonfiare ad es. materassini ad aria
- + Estremamente versatile: utilizzabile in differenti ambiti grazie ai quattro accessori in dotazione. Utilizzabile anche come soffiatore per foglie
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



### Dati tecnici

Tensione batteria	18,0 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. portata in volume soffiatore	3,11 m <sup>3</sup> /min
Max. velocità aria	80 m/sec
Dimensioni LxLaxA	740 x 80 x 235 mm
Peso con batteria	1,2 kg

### Dotazione

3 Ugelli